

BLUE CASH 50

USER MANUAL



BLUE CASH 50 USER MANUAL

TABELA SADRŽAJA

SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

O operativnim funkcijama	4
Sigurnosne instrukcije/uvodne napomene	5
Sigurnost baterije	6
Informacije o bateriji	7
Raspakovanje i podešavanje	8

BLUE CASH 50 Launcher

Sastav početnog ekrana	9
------------------------------	---

RAD LOKALNOG PROCESORA

Pokretanje aplikacije BlueCash LPFR	10
Osnovne operativne funkcije	13
Sat realnog vremena	12
LPFR Izveštaj	12

LPFR IZVEŠTAJI

Isčitavanje	12
Lokalno isčitavanje	13
Čuvanje paketa	14
Ostale funkcionalnosti	14
Zabranjene funkcije	14

NAJČEŠĆE GREŠKE I MOGUĆI UZROCI

.....	15
-------	----

BLUE CASH POS

Uvod	16
Funkcionalne krakteristike	17
PODRŠKA	61

PRISTUPENJE SOFTVERU

Pristupanje softveru.....	18
Navigacija.....	19
Unos novih artikala.....	20
Izmena postojećeg artikla.....	21
Odabrani profili za biranje artikala.....	22

UPRAVLJANJE RAČUNIMA

Uvodni ekran.....	23
Kreiranje novog računa.....	24
Pregled liste svih računa.....	25
Pregled računa.....	26
Definisanje avansnog računa.....	27
Pregled i izdavanje avansa.....	28
Refundacija i zatvaranje avansa.....	29

SISTEMSKA PODEŠAVANJA

Informacije o LPFR-u.....	31
Izmena operatera.....	32
Izveštaji.....	33
Podešavanje na mreži/u izradi.....	34
Artikli/Uredjivanje.....	35
Podešavanja.....	36
Lokalni uvoz/izvoz.....	37

Lokalni .CSV uvoz.....	38
Klijenti.....	39
Email izmena.....	40
Slanje računa putem E-pošte.....	41
PFR podešavanja.....	42
Servisni meni.....	43
Podešavanje eksternog barkod skenera	44

PAYMENT-PLAĆANJE PLATNOM KARTICOM

PoS terminal	45
Rad sa platnim karticama	46
Rad sa različitim tipovima platnih kartica	47
Rad sa platnom karticom u slučaju zahteva pin-a.....	48
Glavni meni	49
Storno	50-51
Kopija	52
Pregled	53
Kraj dana.....	54
Zamena papirne rolne.....	55
Sprečavanje zloupotrebe na POS-u.....	56
Osnovni elementi mastercard.....	57
DinaCard.....	58
DinaCard sa čipom.....	59
Reklamacije.....	60

O OPERATIVNIM FUNKCIJAMA

FUNKCIJA OVOG DOKUMENTA

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži pregled sistema, tehničke podatke o hardveru i nosivim uređajima, detaljna uputstva korak po korak za korišćenje BluePOS sistema i informacije o konfiguraciji i resavanju problema

Namenjen je tehničarima za održavanje koji prvi put koriste BlueCash POS sistem. Dizajniran je tako da se BlueCash POS sistem može bezbedno koristiti bez prethodnog znanja.

➔ Pažljivo pročitajte pre upotrebe i sačuvajte za buduću upotrebu.

ADRESA:

Workaround:
Int Raster building:
Toše Jovanović 11
11030 Beograd

NAZIV DOKUMENTA:

BlueCash50 User Manual

DATUM IZDANJA:

05/2024

VERZIJA:

2.0

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

U ovim uputstvima se koristi upozorenje. Uvek čitajte i pridržavajte se ovog upozorenja. Obaveštenje upozorenja je uvedeno rečju **OPREZ** i znači sledeće:



OPREZ

Opasnost od fizičkog oštećenja Blue Cash sistema je moguć.

Pored toga, koriste se i drugi simboli koji znače sledeće:



BELEŠKA

Dodatna obaveštenja pružaju više informacija o odgovarajućem poglavljiju



TIP

Dodatni saveti olakšavaju sprovođenje određene procedure



REZULTAT

Rezultat će pokazati rezultat prethodne akcije.

SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

Uvodne napomene



OPREZ

Držite sve kablove i žice dalje od izvora visokog napona ili izvora napajanja zbog sledećeg upozorenja
To inače može dovesti do oštećenja ili kvarova zbog prenapona, šuma u liniji, elektrostatičkog pražnjenja ili drugih nepravilnosti.



OPREZ

Ne koristite oštećene kablove ili izvore napajanja! U suprotnom, sigurno funkciranje Blue Cash 50 sistema ne može biti osigurano.



OPREZ

Nemojte odvrtati kućište hardvera!
Ovo inače može dovesti do toga da BluePOS sistem ne funkcioniše ispravno



BELEŠKA

Iredaj treba cistit cistom,mekom krpom,
ostatke treba ukonitit kompimovanim vazduhom
Nemojte korisiti sredstva za ciscenje kao sto su rastvaraci i aktivne hemikalije.



OPREZ

Iredaj mora biti zasticen od diretkne sunceve svetlosti,prasine,vlage i visokih temperature.Ne stavljajte uredaj blizu grejaca,Ne dodirivati tastere mokrim rukama.



OPREZ

Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovde navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja laserskoj svetlosti. Laserski skeneri klase 2 koriste diodu vidljive svetlosti male snage. Kao sa bilo kojim veoma jakim izvorom svetlosti, kao što je sunce, korisnik treba da izbegava da gleda direktno u svetlosni snop. Nije poznato da je kratkotrajno izlaganje laseru klase 2 štetno.



OPREZ

Nemojte koristiti oštećeni hardver ili nosive uređaje!
Proverite da li su hardver i nosivi uređaji pravilno upakovani i neoštećeni.

SIGURNOST BATERIJE

- Područje u kojem se jedinice punе treba da bude očišćeno od ostataka i zapaljivih materijala ili hemikalija. Posebnu pažnju treba obratiti kada se uređaj puni u nekomercijalnom okruženju.
 - Pridržavajte se uputstava o upotrebi baterije, skladištenju i punjenju koja se nalaze u korisničkom vodiču.
 - Nepravilna upotreba baterije može dovesti do požara, eksplozije ili druge opasnosti.
 - Da biste napunili bateriju uređaja, temperatura baterije i punjača moraju biti između +41 °F i +104 °F (5 °C i +40 °C). Nemojte koristiti nekompatibilne baterije i punjače. Upotreba nekompatibilne baterije ili punjača može predstavljati rizik od požara, eksplozije, curenja ili druge opasnosti. Ako imate pitanja o kompatibilnosti baterije ili punjača, kontaktirajte Int Raster podršku.
 - Nemojte rastavljati ili otvarati, lomiti, savijati ili deformisati, bušiti ili seckati.
 - Jak udar usled pada bilo kog uređaja koji radi na baterije na tvrdnu površinu može dovesti do pregrevanja baterije.
 - Nemojte kratko spajati bateriju i ne dozvoliti da metalni ili provodljivi predmeti dođu u kontakt sa terminalima baterije.
 - Nemojte modifikovati ili prepravljati, pokušavati da ubacite strane predmete u bateriju, uranjate ili izlažete vodi ili drugim tečnostima, niti izlažete eksploziji požara ili drugim opasnostima.
- Mnogi faktori utiču na stvarni ciklus baterije
Kada se baterije cuvaju duze od sest meseci,
moze doci do nekog nepovratnog pogorsanja ukupnog
kvaliteta batetije
- Kada se kasa koristi povremeno,nprradi 30 minuta dnevno a preostalo vreme je iskljucena ili kao rezerva,periodicno(jednom mesecno)prikjucite kasu na 12 sati na napajanje.Ovaj postupka sprecava praznjene unutrasnje baterije I gubitak tekuceg datuma I vremena.

INFORMACIJE O BATERIJI I UVODNE NAPOMENE



Punjivi uređaji odabrani od strane INT RASTERA su dizajnirani i izrađeni prema najvišim standardima u industriji. Međutim, postoje ograničenja u pogledu toga koliko dugo uređaj može da radi ili da se čuva pre nego što ga treba zameniti.

Kasa se napaja putem napajanja priključenog na električnu mrežu 230V/50Hz. Napon napajanja kase je 9 V / 2 A. Preporučuje se upotreba originalnog AC adaptera koji se isporučuje sa kasom (9 V / 2 A).

Električnu instalaciju (utičnicu), koja će biti priključena na napajanje gotovine, zaštитiti od kratkih spojeva ugrađenim osiguračem na faznom provodniku nazivne struje ne veće od 16A.

Ukoliko ne koristite kasu u skladu sa navedenim preporukama, INT RASTER ili ovlašćeni servis nije odgovoran za eventualne kvarove uređaja.

RASPAKOVANJE I PODEŠAVANJE



OPREZ

Nemojte koristiti oštećeni hardver ili nosive uređaje!
→ Proverite da li su hardver i nosivi uređaji pravilno upakovani i neoštećeni.

SASTAV

U kartonskoj kutiji vaše kase, nakon kupovine, nalazi se:

- BlueCash50
- AC/DC adapter 9V

STANICA ZA PUNJENJE & USB KONEKCIJA

USB C

Stanica za punjenje S / 1-Slot stanica za punjenje sa kablom za napajanje (USB-C) i napajanjem



POTREBNO JE INSTALIRATI:


- Bezbednosni element (BE) – smart karticu Poreske Uprave
- SIM karticu (ukoliko je konekcija na internet preko GPRS 4G modema)
- Termo rolnu 58mm



Pre prvog pokretanja priključite uređaj na punjač najmanje 6 sati, Kako bi osigurali puni kapacitet baterije.

BLUE CASH 50 Launcher

STARTER – BLUECASH APP



SASTAV POČETNOG EKRANA:

BlueCash POS :
(rechargeable)

BlueCash LPFR :


1.Taster za
internet.....

2.Taster za setovanje osnovnih opcija

Displeja,Tastature:.....

3.Taster za setovanje jezika i
inputa,brzine odziva.....

(Verzija BlueCash app i celog
launcher-a - zavisi od ažuriranja
uredjaja)



BLUECASH LPFR

POKRETANJE APLIKACIJE BLUECASH LPFR



Povežite se na internet putem WI-FI mreže.



Unesite pin "PIN je obavezan!".



Nakon unosa ispravnog Pin koda izlazi prozor na vrhu ekrana
"Иницијализација успешна"




OPIS RADA LOKALNOG PROCESORA I INSTALACIJA

Softverski L-PFR je već instaliran na uređaju. Kako bi se uradila aktivacija proizvoda neophodna je internet konekcija na samom uređaju, da bi se uspešno izvršila prva inicijalizacija uređaja.

Prikazivanje podataka na L-PFR se vrši putem notifikacija na aplikaciji.

Način povezivanja L-PFR-a sa ESIR-om se vrši putem lokalnog mrežnog interfejsa na samom uređaju.
Na uređaju se koristi Android operativni sistem



BLUECASH LPFR

OSNOVNE OPERATIVNE FUNKCIJE

- L-PFR može da generiše fiskalni račun bez internet konekcije
- L-PFR se oslanja na bezbednosni element za potpisivanje računa i čuvanje internih podataka
- L-PFR potvrđuje svoj identitet validnim digitalnim sertifikatom (koji je skladišten u PKI appletu bezbednosnog elementa) kada zahteva token za pristup API servisu SUF-a
- L-PFR koristi token kada komunicira sa SUF- ovim veb servisima
- L-PFR obrađuje sve komande pristigle od strane SUF-a
- L-PFR-a može da skladišti do 10.000 fiskalnih računa u svojoj internoj memoriji dok radi bez interneta
- L-PFR je napravljen tako da može da registruje fiskalne račune dok istovremeno šalje podatke za iščitavanje ka SUF-u
- L-PFR dobija informaciju o poreskom identifikacionom broju (PIB) sa bezbednosnog elementa
- L-PFR dobija informaciju sa bezbednosnog elementa:
 - jedinstveni identifikator (JID)
 - podaci o obvezniku
 - okruženje
 - Sertifikat

- L-PFR preko svog korisničkog interfejsa prikazuje trenutni operativni status - da li je funkcionalan ili nije
- L-PFR memorija je takva da joj nije potrebno energetsko napajanje da bi sačuvala podatke
- L-PFR računa porez na osnovu iznosa i labele po artiklu poslatih sa ESIR-a, u sklopu zahteva za fiskalizaciju računa
- L-PFR dobija informacije o poreskim grupama (automatski ili manuelno preko komande "Tax Rates Command" tokom procesa inicijalizacije ili ako su poreske stope promenjene.
- L-PFR ne briše pakete za iščitavanje iz memorije, niti ih menja novim paketima u memoriji, osim ako to nije odobreno dobijenim "Dokazom o iščitavanju" (DI)
- L-PFR dostavlja bezbednosnom elementu "Dokaz od iščitavanju", generisan od strane SUF-a, odmah kada primi taj podatak
- Funkcionisanje L-PFR-a ne utiče na proces izdavanja racuna POS app.
- Dokaz o iščitavanju je potreban pre nego što se osloboди memorija L-PFR-a
- Promenom BE L-PFR ne prekida konekciju ili lokalno iščitavanje podataka iz interne memorije
- Formatiranje fiskalnih podataka koji se dostavljaju je izvršeno u skladu sa Tehničkim vodičem

i BLUE CASH LPFR

SAT REALNOG VREMENA

- Realno vreme L-PFR-a se usklađuje sa NTP serverom koji je zapisan na BE
- L-PFR ima mogućnost ažuriranja URL-a vremenskog servera koji se koristi za sinhronizaciju sata

L-PFR IZVESTAJ

- L-PFR čuva izveštaje o svim greškama kao što je definisano Tehničkim vodičem.
- L-PFR beleži i čuva svaku grešku hronološki u lokalnom vremenu (datum, sat, minut).
- Način eksportovanja izveštaja za korisnika je putem USB fleš memorije ili SD kartice. Format eksportovanih podataka je CSV.
- L-PFR čuva LOG fajl (dnevnik grešaka) najmanje poslednjih trideset dana.
- L-PFR izveštaj o greškama ne utiče na deo memorije koji je eksplicitno odvojen za skladištenje potpisanih fiskalnih računa.


ISČITAVANJE

- L-PFR ima mogućnost da dostavlja podatke SUF-u na jedan od sledećih načina:
 - Lokalno iščitavanje
 - Internet iščitavanje
- Svi podaci su enkriptovani koristeći AES-256 sa enkripcionim ključem kao što je navedeno u Tehničkom vodiču.
- L-PFR koristi isti format podataka za lokalno i internet iščitavanje.
- L-PFR uvek kreira statusni podatak kao što je opisano u odeljku Tehničkog vodiča "Get Status Command".
- L-PFR komunicira sa SUF-om na način koji je opisan u Tehničkom vodiču.
- JSON fajl sa komandama se skladišti u folderu nazvanom po vrednosti JID-a bezbednosnog elementa, kao što je opisano u odeljku tehničkog vodiča "E-SDC Executes Commands Received via SD Card or USB Drive".
- L-PFR skladišti podatke za iščitavanje lokalno pre nego što ESIR-u vrati odgovor sa fiskalizovanim podacima.

BLUE CASH LPFR

LOKALNO ISČITAVANJE

- L-PFR na zahtev šalje podatke ka jedinici spoljne memorije(USB fleš ili SD kartica) u formatu koji je definisan u Tehničkom vodiču.
- Svi podaci se skladište na jedinici spoljne memorije, u folderu nazvanom po vrednosti JID-a bezbednosnog elementa, kao što je opisano u odeljku tehničkog vodiča "E-SDC Stores Audit Files on SD Card or USB Drive". U slučaju da ti folderi ne postoje, L-PFR ih sam kreira.
- Folder nazvan po vrednosti JID-a bezbednosnog elementa se sastoji od {JID}.arp fajla koji sadrži rezultate poziva "Begin Audit" APDU komande, i jednog ili više paketa za isčitavanje, čiji nazivi koriste konvenciju:
 - {JID}-{JID}-{Redni broj}.json
- L-PFR prikazuje obaveštenja kada se lokalno isčitavanje započne i kada se završi.
- L-PFR pročita i primeni komandu za završetak isčitavanja ukoliko se ista nalazi na jedinici spoljne memorije, u folderu nazvanom po vrednosti JID-a bezbednosnog elementa.



BLUE CASH LPFR

ČUVANJE PAKETA ZA ISČITAVANJE I PROCESIRANJE FISKALNIH RAČUNA

- L-PFR prima i procesuira zahtev za fiskalizaciju računa od strane ESIR-a
- I-PFR verifikuje strukturu zahteva poslatog od strane ESIR-a
- L-PFR izračunava porez na osnovu trenutno aktivnih poreskih stopa
- L-PFR zaokružuje sve sume na 4 decimale koristeći metodu „zaokruživanje na veći broj”
- L-PFR šalje podatke za fiskalizaciju računa ka bezbednosnom elementu, sa trenutnim datumom i vremenom, kao i PIN kodom (ISO / IEC 7816-4)
- L-PFR prima račun potpisani od strane bezbednosnog elementa
- L-PFR kreira žurnal fajl i generiše URL za proveru ispravnosti (verifikaciju) računa
- L-PFR šalje fiskalizovane podatke ESIR-u, u sklopu odgovora na zahtev za fiskalizaciju računa
- L-PFR prikazuje greške na način propisan u Tehničkom vodiču, npr. greška 2100 „Nevalidan PIN” u slučaju unosa pogrešnog pin koda.

OSTALE FUNKCIONALNOSTI:

- L-PFR salje podatke za iscitavanje SUF-u, u skladu sa tehnickim vodicem, za svaki racun vrste:P-promet,A-Avans,K-Kopija,
- O-obuka,R-refundacija,
- L-PFR kreira jedinstven URL za generisanje QR koda
- Digitalni potpis racuna omogucava verifikovanje integriteta podataka racuna i verodostojnost u skladu sa Tehnickim vodicem

ZABRANJENE FUNKCIJE

- U slučaju greške L-PFR ne šalje bilo koji drugi podatak osim sifre greške definisane u šifrarniku grešaka u sklopu Tehničkog vodiča.L-PFR nema definisanih grešaka mimo već definisanog u sklopu Tehničkog vodiča
- L-PFR ne prihvata i ne procesuira zahtev za fiskalizaciju racuna ako sadrzi neposotjecu proesku stopu ili stopu koja nije aktivna ili koja nije bila aktivna u trenutku izdavanja referentnog dokumenta.

NAJČEŠĆE GREŠKE I MOGUĆI UZROCI

GREŠKA

MOGUĆI UZROK /AKCIJA

BlueCash 50 se ne uključuje

Napuniti Bateriju i proveriti kablove

Tasteri ne reaguju

Proveriti da li je neki od tastera zaglavljen

Ne pojavljuje se prozor za unos PIN koda

Be nije postavljen pravilno

Nema internet konekcije

Proveriti funkcionalnosti Wi-Fi mreže



BELEŠKA

Ova tabela kompatibilnosti i mogućih grešaka pokazuje mogućnosti samostalnog rešavanja problema:

BLUE CASH POS

UVOD

BlueCash POS je Android aplikacija-ESIR, namenjena za vodjenje poslovanja ,kreiranje i štampanje fiskalnih računa u skladu sa "Zakonom o fiskalizaciji" i "Tehničkim vodičem" Poreske uprave Republike Srbije iz 2022.godine objavljenom na web stranici Poreske Uprave.

DEFINICIJE:




SUF-Sistem za upravljanje fiskalizacijom-server Poreske uprave

ESIR-Bilo koji softver ili hardver koji može izdavati fiskalne račune

V-PFR (Virtuelni procesor fiskalnih računa)-procesor računa- SUFa

L-PFR (Lokalni procesor fiskalnih računa)-

BE (bezbednosni element)-fiskalna komponenta dizajnirana da pruža skup funkcija- identifikacija poreskog obveznika,potpisivanje računa digitalnim sertifikatom,kontrola iscitavanja i održavanje fiskalnih računa-Smart kartica.



FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE I KONFIGURACIJA

Funkcionalne karakteristike softvera su sledeće:

- Unos PINa bezbednosnog elementa
- Mogućnost upravljanja korisnicima (kasirima) gde postoje opcije za dodavanje novog korisnika, izmene podataka postojećeg, uklanjanje postojećeg korisnika
- Upravljanje artiklima (unos novog uz dodavanje odgovarajućih poreskih stopa, izmena i pretraga postojećih)
- Upravljanje načinima plaćanja, opcijama za izračunavanje povraćaja, štampanje GTIN i prikazom broja artikala (layout-a) u redu na zbirnoj strani artikala
- Upravljanje računima:
 - Kreiranje novog računa, gde korisnik ima sledeće funkcionalnosti na raspolaganju:
 - Dodavanje artikla (putem unosa šifre ili putem izbora sa liste artikala)
 - Uklanjanje artikla iz liste dodatih artikala na račun
 - Upravljanje količinom dodatih artikala (uvećavanje i smanjivanje količine)
 - Izmena cene artikla na osnovu šifre (unos varijabilnog popusta)
 - Upravljanje sredstvima plaćanja (izmena osnovnog sredstva plaćanja u drugo sredstvo)
 - Upravljanje opcijom identifikacije kupca
 - Pregled kusura
 - Štampa računa
 - Pregled liste postojećih računa
 - Pretraga liste postojećih računa
 - Uvid u pojedinačni postojeći račun


PRISTUPANJE SOFTVERU I NAVIGACIJA:



Korak 1

Unos PIN-a bezbednosnog elementa i prisup softveru

Kada korisnik započne rad u softveru aktivacijom ikonice u okviru operativnog sistema, dobija formu za unos PIN-a bezbednosnog elementa. PIN je vezan za karticu koja se nalazi u aparatu. Korisnik ima pravo na pet pokušaja unosa PIN-a. U slučaju neispravnog šestog unosa PIN-a, kartica se zaključava.




Korak 2

Ukoliko je korisnik pravilno uneo PIN, automatski pristupa opciji za vršenje prodaje.

Funkcionalnost upravljanja računima odnosno vršenje prodaje opisana je u [sekciji Upravljanje računima](#) ovog dokumenta.

NAVIGACIJA



i U okviru ekrana razlikujemo gornju i donju horizontalnu navigaciju.


Gornja horizontalna navigacija sadrži sledeće opcije:

Podešavanja/pretraga/sortiranje/unos novih artikala

Donja horizontalna navigacija sadrži sledeće opcije:
Opciju unosa artikla i količinu u okviru prodajne sekcije preko tastature.
Opciju unosa artikla u okviru prodajne sekcije putem liste
Opciju prelaska na plaćanje

Unos novih artikala

Unos barkoda i artikala



Potrebno pritisnuti ikonicu u gornjoj horizontalnoj navigaciji.

Klikom ulazimo u režim pravljenja novog artikla.

U okviru formulara za unos novog artikla korisnik treba da unese: ikonicu (opciono), šifru artikla, naziv artikla, cena, poreske stope koje se primenjuju na artikal, i da definiše mernu jedinicu za količinu (grupe jos nisu definisane)

Nakon što unese sve elemente artikla, korisnik treba da pritisne dugme u dnu ekrana.

Cena se unosi sa dve decimale.

Kada korisnik klikne na opciju PDV dobija sekciju sa listom svih dostupnih poreskih stopa za odabir. Korisnik može odabratи jednu ili više poreskih stopa koje se primenjuju na proizvod klikom na pojedinačnu poresku stopu.


Ukoliko je korisnik greškom izabrao neodgovarajuću poresku stopu, može je ukloniti klikom na drugu stopu. Nakon definisanja poreskih stopa, korisnik treba da pritisne dugme .

Dugme " " vodi korisnika na formular sa svim elementima artikla.

NAPOMENA: mogu se koristiti samo oznake poreskih stopa dobijenih od LPFR-a.

Taster za ulaz u režim pravljenja novog artikla


2



IZMENA POSTOJEĆEG ARTIKLA


Izmena postojećeg artikla - 2

Prikaz 1



Kada korisnik želi da izmeni postojeći artikal prvo mora pristupiti opciji listi artikala. Iz liste artikala mora da pronadje željeni artikal koji želi da menja. Potrebno je da izvrši malo duži pritisak na element ili da u glavni meniju podešavanja ode na Artikli → "Uredjivanje artikala"

Prikaz 2



Klikom na taster se već postojeći artikal postavlja u artikal za izmenu. Korisnik potom menja željenje podatke u okviru formulara i čuva izmene kroz klik na taster.



Odabrani profili za biranje artikala



Podržani profili za biranje artikala su:

- 1.Po šifri PLU – odabir kolicine/cene i izbor postojeće šifre artikla
- 2.Pretraga artikala kroz brze tastere
- 3.Pretraga artikala po nazivu

The figure consists of three screenshots labeled 1, 2, and 3, showing different interfaces for selecting items.

- Screenshot 1:** Shows a numeric keypad interface. At the top are five icons: a grid, a magnifying glass, a downward arrow, an info icon, and a menu icon. Below is a display showing "Ukupno: 0.00". A row of buttons for "Obriši" (Delete), "Ukloni" (Remove), and a numeric input field containing "0" follows. The numeric keypad has rows for "7 8 9", "4 5 6", and "1 2 3". At the bottom are buttons for "Količina" (Quantity), "Cena" (Price), "Šifra" (Barcode), and a shopping cart icon.
- Screenshot 2:** Shows a similar numeric keypad interface at the top. Below it is a display showing "Ukupno: 0.00". A row of buttons for "Obriši" (Delete), "Ukloni" (Remove), and a numeric input field containing "0" follows. The numeric keypad has rows for "7 8 9", "4 5 6", and "1 2 3". Below the keypad is a grid of category icons: Alcohol, Cigarettes, Fruits, Bakery products, Coffee, Tea, Household products, Basic foods, Dairy products, Household products, Canned food, Fish, Laundry detergent, Količina, Cena, Šifra, and a shopping cart icon.
- Screenshot 3:** Shows a search interface. At the top is a search bar with a magnifying glass icon. Below it is a list of items with small icons:
 - Fruits (1.00)
 - Vegetables (1.00)
 - Basic foods (1.00)
 - Bakery products (1.00)
 - Dairy products (1.00)
 - Meat (1.00)At the bottom are navigation buttons: "Nazad" (Back) and a square icon.

UPRAVLJANJE RAČUNIMA



Подржани типови računa: Promet, Predračun, Avans, Kopija i Obuka.

Ovde će biti objašnjen postupak kreiranja računa Promet-prodaja, ostali tipovi se kreiraju na isti način, uz prethodni izbor tipa računa.

U slučaju Kopije i Refundacije neophodan je unos referentnog broja računa cija se kopija ili refundacija traže.

U slučaju izdavanja računa koji proizilazi iz Predračuna, neophodan je unos referentnog broja Predračuna.

Potrebno pritisnuti ikonicu u gornjoj horizontalnoj navigaciji.



Taster za dodavanje identifikacije kupca
-Za gotovinski račun.
Moguće je dodati referentni broj računa i datum.



Taster za popust-
Moguće je odrediti popust za ceo račun ili za određeni artikal ili grupu artikala

Kreiranje novog računa sa osnovnim podešavanjem opcije za plaćanje /brzi tasteri



Naziv	Količina	Ukupno
Vegetables	1	1.00
Alcohol	1	1.00
Dairy products	2	2.00
Fish	2	2.00
Fruits	1	50.00

Uplaćeno
Za plaćanje
Ukupno
0.00
56.00
56.00

Ostala plaćanja

Gotovina

PP

7

5



3.Klikom na **1.00** dobijamo mogućnost ručnog definisanja količine.

1.Korisnik treba da izabere opciju Artikli iz donje horizontalne navigacije sa(slike levo broj 1.)

2.Kako bi izabrao artikal, potrebno je da u listi artikala klikne na pojedinačni artikal i on će se pojaviti u sekciji iznad sa nazivom I ukupnim iznosom (slike levo broj 2)

3.Korisnik potom može upravljati količinom klikom na opciju **1.00** (ili kroz tastere sa numeričkim oznakama) za povećavanje ili smanjivanje količine Ili klikom I **1.00** dobijamo mogućnost ručnog definisanja količine.

4.Ukoliko je potrebno artikal sa liste može se ukloniti klikom na ikonicu (broj 4)



5.Kada je račun formiran i spremanza čuvanje i štampu korisnik treba pritisne ikonicu označenu brojem 5 sa slike desno (slike desno broj 5)

6.Klikom na "Ukupno" dobijamo opciju za definisanje popusta,vrednost popusta na izabrani artikal(slike 6)

7.Klikom na taster "Pregled"dobijamo elektronski uvid fiskalnog računa (broj 7)

Pregled liste svih računa i filtriranje računa

Рачуни





Korisnik treba da izabere opciju za dodatna podešavanja i u pod meni "računi" kako bi dobio opciju za filtriranje i listu svih računa.

Računi se mogu pretraživati po tipu prodaj /prema rangu datuma ili broju računa.

Prema datumu podešavanjem ranga datuma od-do, i prema broju računa unosom ranga brojeva računa od-do.

Pristup pojedinačnom računu vrši se pritiskom na pojedinačni račun iz liste.

BlueCash POS čuva arhiv izdatih računa u zavisnosti od kapaciteta SD kartice, ali najmanje 30 dana.



Pregled pojedinačnog računa, vršenje refundacije i kreiranje kopije računa

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface. Both screens have a dark blue header bar at the top with a white icon and the word "Рачуни".

Left Screen (Top): Shows a list of two invoices. Each invoice card has a small delete icon in the top right corner.

Invoice ID	Type	Date	Total Price
PQRVDN6Q-PQRVDN6Q-1	Обука-Продаја	07-03-2023 11:56:17	1.00
KKPYGWEH-KKPYGWEH-390	Обука-Продаја	21-02-2023 15:53:59	1.00

Left Screen (Bottom): A large blue button at the bottom left labeled "Отказати" (Cancel).

Right Screen (Top): Shows the same list of invoices, with the second invoice (KKPYGWEH-KKPYGWEH-390) having a larger blue button labeled "Н-390" overlaid on it.

Right Screen (Bottom): A vertical list of actions on the right side of the screen:

- Копирај рачун
- Копирај на е-пошту
- Рефундација
- Додај у нову корпу
- Прикажи рачун
- Прештампти

Right Screen (Bottom): A large blue button at the bottom left labeled "Отказати" (Cancel).

Korisnik treba da izabere opciju "рачуни" za upravljanje svim računima kako bi dobio listu svih računa.

Potom izborom sa liste odabira račun koji želi detaljno da pregleda, kao što je objašnjeno u sekciji [Pregled liste svih računa i filtriranje računa](#).

Ukoliko je potrebno refundirati račun, korisnik treba da pritisne dugme "Refundacija".

Ukoliko je potrebno napraviti kopiju računa, korisnik treba da pritisne dugme "Копирати рачун" ili "Копирати на е-пошту".

U slučaju Kopije i Refundacije neophodan je unos referentnog broja računa čija se kopija ili refundacija traže.

Definisanje avansnog računa

1.



2.

U gornjem delu ekranu izaberite tip dokumenta "Avans"

3. Izaberite tip prodaje -Avans prodaja

4. Pre samog definisanja naloga definišemo klijetna i podatke (klijenta definišemo u opciji "[Klijenti](#)")

5. Identifikujte kupca njegovim identifikacionim dokumentom(Uzvisnosti od dokumenta bira se i odredjena identifikaciona sifra) **OVO polje je obavezno**

6. Definišite naziv naloga (definisanjem naziva naloga lakše je kretati se kroz avansne račune

7. Taster "Novi nalog" čuvamo unešene podatke o računu(onи ostaju dok se nalog ne zatvori)

This screenshot shows the 'Klijenti' (Clients) screen. It lists three clients with their details:

Klijent	ID kupca	Broj telefona	Email	Adresa
Клиент 1	11111111110			Адреса 001
Клиент 2	11:1234567891			Адреса 001
Клиент 3	11:1358024672			Адреса 001

At the bottom, there are buttons for 'Nazad' (Back) and 'Novi klijent' (New Client).

This screenshot shows the 'Nalozi' (Balances) screen. It displays a new balance entry:

Nalozi	ID kupca	Prodaja iznos:	Refundacija iznos:
test	12:1481481453	0.00	0.00


At the bottom, there are buttons for 'Nazad' (Back) and 'Novi nalog' (New Balance).

Pregled i izdavanje avansnog računa




- 1.Biramo odgovarajuću poresku stopu za uplaćen iznos
- 2.Unosimo tačan iznos koji nam je uplaćen od strane klijenta

3.Na opciju "plaćanje" prelazimo na izdavanje samog avansnog računa.





Refundacija avansa i zatvaranje avansnog računa (krajnji račun promet – prodaja)



1.Nakon izdatog avansa, prelazimo na odeljak "računi" gde nalazimo poslednju avans prodaju za nalog koji nam je potreban. Dužim klikom na račun, dobijamo ponudjeno da SAMO refundiramo (opcija namenjena ako dodje do greške na nalogu)

2.Zatvori nalog" opcija služi za izdavanje krajnjeg računa Promet-Prodaje. Nakon odabira opcije zatvori nalog aplikacija automatski radi refundaciju zbira svih avansnih (koliko god da ih ima na nalogu) i prebacuje u korpu za izdavanje računa promet prodaje. Sam iznos mora biti **veći** ili **jednak** zbiru Avans-Prodaje.

Zatvaranje nepotpunog Avansa nije moguće.



3.Kod izdavanja krajnjeg prometa - zatvaranja avansa -identično je klasičnom računu Promet - Prodaja.

SISTEMSKA PODEŠAVANJA I OSTALE OPCIJE

Opcija za čišćenje svih artikala ubačenih u prodaju

[Opcija za izdavanje izveštaja prometa](#)

[Opcija za import artikala preko Web portala](#)

[Opcija za podešavanje lokalnog LPFR-a ili](#)

[Virtuelnog Sertifikata /V-PFR](#)

[Uvoz artikala u formatu .CSV ili uvoz cele baze podataka .zip](#)



[Opcija za pregled svih računa i upravljanje izdatim računima](#)

Opcija za provjeru verzije POS aplikacije

Opcija za povratak na glavni meni prodaje




INFORMACIJE O LPFR



1. "Informacije o LPFR" služi za proveru stanja poslatih i neposlatih računa.

2. Možemo videti: Datum isticanja licence LPFR-a od uređaja, poslednji datum slanja ,poslani poslati račun(poslat na server PU od strane uređaja), poslednji generisan(odštampan od strane uređaja)

IZMENA OPERATERA



Измена оператора

Оператор: Admin
Назив оператора: Admin
Лозинка: 0000
Услов: Админ

Додати | Уклони | Назад | Прихвати

Добављајте новог оператора

Назив оператора: Operater test
Лозинка: 0000
Услов: Корисник

Додати | Уклони | Назад | Прихвати


Kroz opciju "izmeni operatera" moguće je izmeniti ili dodati novog kasira.

Opcija je aktivna pod uslovom da se u odeljku "[пodešавање](#)" isključi "rad bez lozinki"

*Pass za predefinisanog operatera je: 0000

IZVEŠTAJI

Na ekranu su dostupni sledeći izveštaji:



X извештај

Изаберите опције за штампање периодичног извештаја.

Од датума: 04-05-2023
До датума: 04-05-2023

Читаме 00:00
Штампаме 23:59

Затвори **Потврда**

Извештај по одељенима

Изаберите опције за штампање извештаја по одељенима.

Од датума: 01-05-2023
До датума: 31-05-2023

00:00
23:59

Сва одељења

Одељење 1
Одељење 2
Одељење 3
Одељење 4
Одељење 5

Филтер: Све групе

Извештај по групама

Изаберите опције за штампање извештаја по робној групи.

Од датума: 01-05-2023
До датума: 31-05-2023

00:00
23:59

Филтер:

Читаме
Штампаме

Затвори **Штампаме**



Извештај по операторима

Изаберите опције за штампање извештаја по операторима.

Од датума: 01-05-2023
До датума: 31-05-2023

00:00
23:59

Од оператора:
1
До оператора:
39

Читаме
Штампаме

Затвори **Штампаме**

Извештај по артиклима

Изаберите опције за штампање извештаја по ставцима.

Од датума: 01-03-2023
До датума: 31-03-2023

00:00
23:59

Филтер:
Сви артикли
Сви артикли
1
18

Почетак
Затвори
Штампаме

Извештај по врсти плаћања

Изаберите опције за штампање извештаја према врсти плаћања.

Од датума: 01-05-2023
До датума: 31-05-2023

00:00
23:59

Филтер:
Сви артикли
Сви артикли
1
18

Почетак
Затвори
Штампаме

1. Periodični izveštaj - prikaz ukupnog prometa, poreza, stanja blagajne od do-do određenog datuma

2. Izveštaj po grupama - prikaz ukupnog prometa po poreskim stopama i vrstama


3. Izveštaj po artiklima - prikaz ukupnog prometa po artiklima za zadati datumski opseg.

6. Izveštaj po tipu plaćanja - izveštaji sa grupisanim tipovima plaćanja


5. Izveštaj po operaterima - detaljan spisak računa sa detaljima o svim stavkama računa za zadate kriterijume.

i Svaki izveštaj ima opciju digitalnog pregleda pored štampe.


ПОДЕШАВАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА НА МРЕŽИ - У ИЗРАДИ



Nije dostupno.




ARTIKLI /UREĐIVANJE



- 1.Kroz → главни меню одељак „Artikli“-у одељку се налазе опције за уредјивање артикала,група и мерне јединице.
- 2.Uredjivanje artikala – dodavanje novih artikala,izmena trenutnih.
- 3.Promena merne jedinice –definisanje nove i izmena trenutne merne jedinice.
- 4.Izmena grupe artikala-dodavanje nove grupe artikala i izmena trenutne.

Podešavanja



Подешавања

Opcija za podešavanje jezika: Srpski Latinica/Ćirilica i Engleski

Opcija za aktiviranje obaveštenja u slučaju neposlatih računa.

Opcija za aktiviranje pregleda isečka pre same štampe računa.

Opcija za aktiviranje/de aktiviranje operatera.
*Operater sadži lozinku pri logovanju u POS aplikaciji

Opcija za postavljanje jednog tipa plaćanja koji je najučestaliji.

Opcija za aktiviranje komunikacije između POS aplikacije i platne aplikacije.

← Подешавања

Основна подешавања

Промени језик
српски

Обавештење о ниској батерији
Искључено

Подесник за непослате рачуне
Искључено

Метод уноса
Унос са децималним зарезом

Пregлед
Искључено

Избор артикула по шифри
Укључено

Пregлед измене
Искључено

Рад без лозинки
Укључено

Број плаћање
Искључено

Мерна јединица после назива
Искључено

Дугме за плаћање
Готовина

Баркод подешавања

CODE128
Укључено

EAN-8
Укључено

EAN-13
Укључено

QRCode
Укључено

Пинпад
Искључено

Opcija za obaveštenje o niskoj bateriji.
*Savet uključiti обавештење испод 20% baterije.



Opcija za unos decimala sa zarezom ili bez. Odnosi se na unos scene, količine, merne jedinice.

Opcija za aktiviranje izdavanje artikala po šifri PLU.
Opcija za dodavanje /editovanje: artikala, grupa I merne jedinice

Opcija za dodavanje/editovanje komitenata/klijenata

Opcija za podešavanje tip bar koda.


LOKALNI UVOD/IZVOZ



1. Klikom na taster **Извоз** i **Увоз** možemo uvesti/izvesti bazu iz android-a i uvesti ponovo sa izmenama na novi uređaj ili trenutni uređaj.



2. Tabela koja se izveze sadrži u sebi bazu artikala sa slikama(ako ih ima) i grupama.

3. database.zip je fajl koji u sebi sadrži više csv.fajlova ,database.zip se može editovati kroz " plu.csv" fajl.




Što se tiče vidljivosti internog storage-a android-a na samom računaru. Izlaskom iz launchera android-a automatski smo usmereni na OS android uređaja → **Podešavanja** → u pretrazi iskucati → **USB preferences** → izabrati → File transfer režim umesto "only charging".

LOKALNI .CSV UVOD



- 1.Klikom na taster Увези ЦСВ документ
- 2.Primer tabela koja se čuva u .csv formatu.Tabela ne podržava grupe i slike.
- 3.CSV fajl se može uvesti u android preko flash-a USB C ili preko OTG kabla koji bi povezivao računar(na kome se nalazi fajl) i BC50.
- 4.Fajl se mora importovati u interni storage androida u folderu pod nazivom "Download".

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	NAME	VAT	Stock	PriceType	Price	Single Sale Turnover	Sold Qty	Stock Qty	Barcode1	Barcode2	Barcode3	Barcode4		
1	test 1	1 0 "A"	1	0	0.9570.00	0 0.00	0.000	0	0	0	0	0	0	
2	test 2	2 0 "1"	1	0	0.6000.00	0 0.00	0.000	0	0	0	0	0	0	
3	test 3	3 0 "E"	1	0	0.9570.00	0 0.00	0.000	0	0	0	0	0	0	
4	test 4	4 0 "B"	1	0	0.9570.00	0 0.00	0.000	0	0	0	0	0	0	



KLIJENTI



Клијенти

Search bar:

Клиент 9 Адреса: Адрес 001 Ид: 2098765358 Емаил:	Клиент 10 Адреса: Адрес 001 Ид: 2222222139 Емаил:
TEST Адреса: Ид: 100023476 Емаил:	Klijent test Адреса: опционо Ид: 100987564 Емаил: опционо

Додај button

Назад button

Клијент

Назив:	Klijent test
Ид тип:	10: ПИБ купца
Ид:	100987564
Идентификациони број:	опционо
Адреса:	опционо
Емаил:	опционо

Уклони button

Сачувати button

Назад button

1. Кроз главни меню одељак „Клијенти“

2. Могућност додавања → → нових клијената и уредјивање тренутних (кликом на постојећег клијента)

EMAIL IZMENA-Podešavanje e-pošte

✉ Емайл измена

Unos e-poštanskog naloga: Potrebno je uneti e-poštanski nalog koji će slati podatke na sve ostale izabrane naloge.
Lozinka: U zavisnosti od ekstenzije e-pošte (npr. gmail.com), postavlja se odgovarajuća lozinka.

Емайл измена

Емаил

Лозинка

Смтп адреса

Смтп Порт

TLS SSL

Назад Сачувати

Primer za Gmail nalog:

- 1.Potrebito je prvo kreirati novu lozinku „za aplikacije” **Google Account → Security→app passwords**. Idite na podešavanja Google naloga i odaberite opciju za kreiranje nove lozinke za aplikacije.
- 2.U polje "Dodaj sajt" unesite "BlueCash", a zatim kliknite na dugme "Nastavi".Google će generisati jedinstvenu lozinku.

Ovu lozinku unesite u odgovarajuće **полje за лозинку**.

- 3.SMTP adresa i port: Popunite polje za SMTP adresu i SMTP port u zavisnosti od toga da li se koristi TLS ili SSL. (TLS za google 587 / SSL- 465)

4.Outgoing SMTP server - smtp.gmail.com

Čuvanje podešavanja: Kliknite na dugme "Sačuvati" kako biste sačuvali unete parametre

Email измена

Email

testlock6@gmail.com

Лозинка

tvmb vmha uday neob

Smtp адреса

smtp.gmail.com

Smtp Port


465

TLS SSL

Nazad Sačuvati


Slanje računa putem e-pošte

Pozivnik



1.Otvorite odeljak "Računi".

2.Izaberite račun koji želite da pošaljete, zadržite ga pritisnutim nekoliko trenutaka i iz padajućeg menija odaberite opciju "Kopiraj na email".



3.Unesite e-poštu primaoca.

4.Ako su sva podešavanja ispravna, na ekranu će se pojaviti obaveštenje "SUCCSESS".

PFR PODEŠAVANJA

ПФР подешавања

PFR podešavanja

LPFR V-PFR

IP adresa: 127.0.0.1

Port: 8086

Sačuvati

PFR podešavanja

LPFR V-PFR

Sertifikat:



Lozinka:

PAK:

Sačuvati


Mogućnost potpisivanja računa virtuelnim sertifikatom
Unos sertifkata dobijenog od PU / Unos lozinke i PAK-a

SERVISNI MENI



Za pristup servisnom meni-u obratiti se ovlašćenom servisu.

1. Mogućnost odabira plaćanja koja će biti dostupna u PoS aplikaciji
2. Mogućnost resetovanja lozinke admina(operatora)






PODEŠAVANJE EKSTERNOG BARKOD SKENERA

Hardversko povezivanje barkod skenera bi se vršilo kroz adaptore sa USB C (sam android uredjaj ima samo jedan slobodan port -USB C)
Nakon hardverskog povezivanja idemo na :



🌐 Jezici i ulaz:

1. Uredjaj će prepoznati model barkod skenera u odeljku: Physical keyboard" biramo keyboard layout
2. „Physical keyboard“ → Keyboard assistance → Show virtual keyboard→Uključiti



PAYMENT PLAĆANJE PLATNOM KARTICOM

*Zaposleni u prodajnom objektu koji rade na prijemu platnih kartica na POS terminalu u obavezi su da se upoznaju sa ovim Uputstvom i sprovode sigurnosne provere koje su istim definisane, pri obavljanju svake pojedinačne transakcije.

***POS Terminal** - engl. Point of Sale - aparat pomoću kojeg se vrši plaćanje roba i usluga, korišćenjem (provlačenjem) platnih (debitnih i kreditnih) kartica i čitavanjem podataka sa magnetne trake ili čipa sa kartice



1. Čitač beskontaktnе kartice
2. Čitač magnetne trake
3. Čip Čitač
4. Štampač

Funkcije osnovnih tastera:

1. Čitač za beskontaktnе kartice
2. Ekran - koristi se za prikaz korisničkog menija i poruka, koje navode korisnika kroz process transakcije.

Na samom ekranu sledeći tasteri određuju akcije:

CANCEL Crveni taster CANCEL koristi se za zatvaranje tekućeg ekrana što uključuje prekid transakcije, prekid unosa.


CLEAR Narandžasti taster CLEAR koristi se za brisanje prethodno unetih podataka (cifre, iznos...)

ENTER Zeleni taster ENTER koristi se za prihvatanje unosa ili izbor obeležene opcije.

3. Čitač magnetne trake - koristi se za čitanje podataka sa magnetne trake platne kartice.
4. Čip čitač - koristi se za čitanje podataka sa čipa platne kartice (ukoliko kartica poseduje čip, kao sastavni deo)
5. Štampač - koristi se za štampanje slip-a nakon izvršene transakcije.

RAD SA PLATNIM KARTICAMA(PRODAJA)

Payten






NAPOMENA: U zavisnosti od pravila/limita banke izdavaoca kartice postoje dva načina realizacije transakcija izvršenih beskontaktnim karticama:

Bez unosa PIN-a - prilikom vršenja transakcija sa manjim novčanim iznosima – gde se transakcija verifikuje automatski, tj. gde nije obavezan unos PIN-a, niti potpis korisnika

Sa unosom PIN-a - ukoliko je iznos transakcije veći od definisanog limita banke izdavaoca ili kartičnih organizacija aplikacija zahteva unos PIN-a.


RAD SA RAZLICITIM TIPOVIMA PLATNIH KARTICA



Ukoliko obavljamo transakciju karticom koja na sebi poseduje samo magnetni zapis (traku), karticu treba provući tako da magnetni zapis bude okrenut ka ekranu i na dole.


Ukoliko obavljamo transakciju beskontaktnom karticom, kao što samo ime kaže, nije neophodan kontakt, već je dovoljno karticu prineti delu POS terminala (ili PIN PAD-a) koji služi za njihovo očitavanje. POS kratkim zvučnim signalom potvrđuje uspešno očitavanje podataka sa kartice i otpočinje realizaciju transakcije.

Sve beskonaktne kartice na sebi imaju sledeće oznake:



Ukoliko obavljamo transakciju karticom koja na sebi poseduje čip, kartica treba ubaciti u čitač, tako da čip bude okrenut ka gore i ka terminalu.

RAD SA PLATNOM KARTICOM U SLUČAJU ZAHTEVA PIN-A




Ukoliko transakcija zahteva autorizovanje unosom PIN koda na terminalu će biti prikazana forma za unos PIN koda.

U tom trenutku je potrebno omogućiti korisniku kartice pristup terminalu. Nakon unosa PIN koda pritisnuti **ZELENI taster (O)**.

Nakon unosa PIN koda transakcija se obrađuje.


Terminal će pokušati da uspostavi vezu sa autorizacionim centrom i ukoliko je transakcija uspešno izvršena, na ekranu će biti prikazana poruka, a zatim će biti odštampana dva slip-a sa odobrenim iznosom transakcije. Jedna kopija slip-a je namenjena akceptantu, a druga korisniku kartice. Za štampu drugog primerka slip-a, pritisnite taster pod nazivom **NASTAVI**.

GLAVNI MENI (FUNKCIJE-STORNO, KOPIJA, PREGLED, KRAJ DANA)



Kada se pokrene aplikacija, pojavljuje se glavni ekran sa četiri opcije:

- Pregled-Pregled svih transakcija za aktivan dan
- Storno-storniranje transakcija
- Kopija-kopija transakcije
- Kraj dana
- Prijava
- Ukupan izveštaj-skup prometa svih transakcija za otvoreni dan

STORNO


Opcija **STORNO** se koristi za storniranje već urađenih transakcija plaćanja, tj. za povratak novčanih sredstava na račun klijenta. Stornirana transakcija neće imati udela u ukupnom platnom prometu terminala, ali će se na slip-u za kraj dana prikazati sve stornirane transakcije u određenom periodu, zbog lične evidencije ili eventualnih nepredviđenih okolnosti.


- 1.Pritiskom na taster **STORNO** na glavnom ekranu pokreće se iniciranje storno transakcije. Nakon pokretanja terminal zahteva unos lozinke.
- 2.Nakon unosa, vrši se potvrda na zeleni taster (**O**). Lozinka se sastoji od 4 cifre : **0000**.

1 ——



2 ——





POSLEDNJA TRANSAKCIJA (biće stornirana poslednja izvršena transakcija na terminalu);

PO BROJU POTVRDE (biće stornirana transakcija na osnovu njenog broja potvrde, koji se nalazi na slippu).

Opcija **POSLEDNJA** se koristi za storniranje poslednje izvršene transakcije, ukoliko nakon transakcije koju želite da stornirate, nije bilo drugih, uspešno izvršenih transakcija.

Primerak isecka



PO BROJU POTVRDE:

Nakon unete vrednosti (broja potvrde), potvrditi ZELENIM (O) tasterom. Transakcija se dalje obrađuje, nakon čega će biti odštampana dva slip-a, kao potvrda uspešno ili bezuspešno stornirane transakcije. Jedna kopija slip-a je namenjena akceptantu, a druga korisniku kartice

NAPOMENA: Opciju **STORNO** nije moguće uraditi nakon urađenog **KRAJA DANA**.

KOPIJA

Opcija **KOPIJA** se koristi ukoliko postoji potreba za štampanjem kopije slip-a već izvršene transakcije. Ukoliko se na glavnom ekranu odabere opcija KOPIJA na ekranu terminala će se pojavi sledeći prikaz




POSLEDNJA TRANSAKCIJA (kopiju slipa poslednje izvršene transakcije ili urađenog kraja dana);

PO BROJU POTVRDE (kopiju slipa po broju potvrde ranije izvršene transakcije, koji ćete prethodno uneti)

NAPOMENA: Kopiju slip-a o izvršenim transakcijama moguće je odštampati samo u toku jednog radnog dana, pre iniciranja **KRAJA DANA**.

PREGLED



Pritiskom na opciju **PREGLED** na glavnom ekranu će se prikazati lista izvršenih transakcija. Kroz listu izvršenih transakcija se možete kretati pomoću Scroll opcije, i ukoliko želite možete odštampati kopiju određene transakcije, ili je pak stornirati.

KOPIJU slip-a izabrane transakcije možete dobiti odabirom opcije **KOPIJA**, a **STORNO** izabrane transakcije možete uraditi odabirom opcije **STORNO**.

KRAJ DANA





Pritisom na znak za glavni meni (3 crtice u gornjem levom uglu) inicira se opcija **KRAJ DANA**.

Ili iz glavnog menja pa taste



Iniciranjem ove opcije, terminal će odštampati sumu svih izvršenih transakcija u toku jednog radnog dana, tj. u periodu od prethodno uređenog kraja dana do tog trenutka.



NAPOMENA: Preporučljivo je raditi **KRAJ DANA** na kraju svakog radnog dana (ukoliko je bilo transakcija u tom periodu).

ZAMENA PAPIRNE ROLNE

Zamena papirne rolne predstavlja vrlo jednostavan proces. Kada je vaša papirna rolna pri kraju, na papiru će se pojaviti crvena linija, koja ukazuje na to da će papira uskoro nestati. Otvorite poklopac, kao što je prikazano.

Izvadite staru papirnu rolnu, zatim postavite novu tako da njen početak gleda ka vama i zatvorite poklopac.

NAPOMENA: Ne provlačite rolnu kroz valjak, samo je ubacite, izvucite komadic papira i zatvorite poklopac.



SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE NA POS-U

Sigurnosni elementi platnih kartica

Visa I Visa Electron

Maestro i Mastercard

DinaCard

OSNOVNI ELEMENTI I SIGURNOSNE KARAKTERISTIKE VISA EMBOSIRANIH KARTICA



Pažnja: Sledеći uslovi važe za Electron (ravne) Visa kartice. Molimo Vas pogledajte Electron karakteristike za Electron kartice.

1. Visa znak - Uvek na prednjem delu kartice, sa desne strane, iznad ili ispod holograma
2. Hologram (golubica) - Može da se nalazi na prednjem delu kartice ili na poleđini. Kada se kartica okreće oko svoje uzdužne ose, primećuje se da golubica maš krilima.
3. Pre-printed BIN - Prve četiri cifre broja kartice odštampane na plastičnom materijalu ispod broja kartice, moraju se podudarati sa prve četiri cifre embosiranog broja kartice i treba da počinju brojem "4"
4. Embosiran broj kartice - Sve cifre su iste veličine i oblika. Može sadržati 13, 16 ili 19 cifara (najčešće 16).
5. Ime prezime Korisnika - Sva slova su iste veličine i oblika,
6. Datum - Datum VALID FROM (VAŽI OD) je datum od kog kartica može da se koristi (od prvog dana u rnesecu) odnosno, datum GOOD THRU ili EXPIRES END (VAŽI DO) je datum do kog kartica može da se koristi (do poslednjeg dana u mesecu). Prvo se navodi mesec, pa godina (Npr. 06 mesec, a 11 godina). Na nekim karticama može postojati samo datum do kog važi kartica. Obratite pažnju da li je kartica važeća upozorite korisnika ako to nije slučaj. Korisnik možda kod sebe ima drugu, važeću karticu.
7. Panel za potpis - Obavezno pogledajte panel za potpis sa zadnje strane kartice. Ukoliko je panel na bilo koji način bio fizički oštećen (greban ili brisan), na tom mestu će se pojaviti reč VOID. Na panelu obavezno mora stajati potpis korisnika. Ukoliko je kartica nepotpisana, zahtevati od korisnika da je potpiše pred vama obavezno utvrditi identitet korisnika!
8. CVV2-jedinstven trocifreni broj koji se nalazi na pisti za potpis iza broja kartice (ceo broj ili poslednje 4 cifre).
9. Šifra proizvođača plastike - svaki proizvođač ima jedinstveni broj koji se nalazi na poleđini kartice.
10. Čip - sve veći broj kartica ima i čip, koji se uvek nalazi na prednjoj strani kartice sa leve strane. Kartica sa čipom se mora staviti u preoz za čitanje čipa, gde ostaje sve vreme obavljanja transakcije.

OSNOVNI ELEMENTI I SIGURNOSNE KARAKTERISTIKE MASTERCARD KARTICA



1. Embosirano slovo MC - nije više obavezno od juna 2010.godine.
2. Mastercard logo - može biti postavljen iznad ili ispod holograma.
3. Panel za potpis- Ovaj panel nalazi se na zadnjoj strani kartice ima reč Mastercard koja je višestruko ispisana i to neizmenično u tri boje: žuta, plava i crvena i to pod uglom od 45 stepeni.
4. Prve četiri cifre - Cetiri cifre odštampane na kartici ispod broja kartice, moraju se podudarati sa prve četiri cifre embosiranog broja kartice i broja kartice na odštampanom isečku sa POS terminala.
Mastercard kartice počinju cifrom 5, a Maestro kartice cifrom 6.
5. Ime i prezime Korisnika - sva slova su iste veličine i oblika
6. ČIP - Kartica sa čipom se mora staviti u prorez za čitanje čipa, gde ostaje sve vreme obavljanja transakcije. Čip transakciju verifikujete ukucavanjem PIN-a potpisom stranke na sligu.
7. Na panelu za potpis obavezno mora stajati potpis korisnika. Ukoliko je kartica nepotpisana, zahtevati od korisnika da je potpiše pred vama i obavezno utvrditi identitet korisnika! Poslednja četiri broja kartice moraju biti odštampana na poleđini u okviru mesta za potpis
8. sigurnosni broj (CVC2) - Ovaj trocifreni broj se moženaciti na poleđini kartice, u okviru mesta za potpis ili pored njega.

DinaCard



Na prednjoj strani DinaCard kartice nalaze se:

- 1.DinaCard logotip (u gornjem ili donjem desnom uglu),
- 2.Naziv Logotip banke izdavaoca kartice,
- 3.Hologram "Beli Andeo" ili "Kraljica Natalija",
- 4.BROJ KARTICE koji se sastoji od 16 cifara, 5. U zoni za identifikaciju korisnika nalaze se:
 - ime i prezime korisnika kartice;
 - rok važnosti kartice i specijalni znak "ДК" (samo na kartici sa reljefnom štampom) i ispod toga (ali ne obavezno) broj tekućeg ili drugog računa za koji je vezana kartica.

Na poledini DinaCard kartice nalaze se:

- 1.Magnetna traka
- 2.Ispod magnetne trake dolazi traka za potpis korisnika - svaka kartica MORA biti potpisana Traka za potpis je bele boje, prekrivena dizajnom reči "DinaCard" plave boje. Na desnoj strani trake za Potpis nalazi se sedmocifreni broj – KVK (kod za validaciju kartice).
3. Ispod trake za potpis nalazi se štampani teks koji definiše sama banka izdavalac.

DinaCard SA ČIPOM



Izgled Dina platne kartice za reljefnom štampom (Slika 1.1) I ravnom štampom (Slika 1.2) Na prednjoj strani DinaCard čip kartice nalaze se:

1. DinaCard logotip (u gornjem ili donjem desnom uglu),
2. Naziv i logotip banke izdavaoca kartice,
3. Hologram "NBS".
4. BROJ KARTICE koji se od 16 cifara
5. U zoni za identifikaciju korisnika nalaze se:
 - ime prezime korisnika kartice
 - rok važnosti kartice specijalni znak "ДК" (samo na kartici sa reljefnom štampom) i ispod toga (ali ne obavezno) broj tekućeg ili drugog računa za koji je vezana kartica.

REKLAMACIJE

Čuvanje potvrda

Potvrde o izvršenim transakcijama na prodajnom mestu treba čuvati 3 godine, odnosno u vremenskom roku koji je predviđen zakonom.

Dostava računa

Klijent je dužan da, na zahtev banke, u roku od 7 dana dostavi slipove sa POS terminala.

Reklamacija kupca

Za moguće nepravilnosti tokom rada, kupac tj. korisnik kartice izvršiće reklamaciju banci. U tom slučaju prodajno mesto je dužno da banci dostavi kopiju potvrde o kupovini (slip) na koju se reklamacija odnosi.

Reklamacija prodajnog mesta

U slučaju nesporazuma ili neispunjerenja dogovorenih obaveza u pogledu plaćanja od strane banke, prodajno mesto dostavlja kopije potvrda o izvršenim transakcijama na koje se reklamacija odnosi.

Pogrešno izvršene transakcije

U slučaju da trgovac utvrdi da je pogrešno zadužio kupca tj. korisnika kartice, a storno te transakcije nije moguć, trgovac o tome obaveštava banku, odnosno Autorizacioni centar dobija dalja uputstva.

PODRŠKA

TEHNIČKA PODRŠKA KONTAKT PODACI

Ako imate pitanja o integraciji ili korišćenju BlueCash uređaja, naše odeljenje za korisničku podršku će vam rado pomoći.
Oni će obraditi vaš zahtev što je pre moguće.
Možete ih dobiti na:

SUPPORT WEBSITE:

 intraster.rs / efiskalizacija.rs

E-MAIL ADDRESS:

 info@intraster.rs

TELEPHONE NUMBER:

 Ponedeljak – Petak 08:00 -16:00

Int Raster

Workaround GmbH

Building address:

Toše Jovanovića 11

11030, Belgrade

Serbia

Int Raster Ltd.

Company for production, traffic and services

Support at: